



artsound

*WE
SPEAK
SOUND*

BRAINWAVE 09

User Manual

Gebruikershandleiding

Manuel d'utilisation

Bedienungsanleitung

Sound brings joy in life.

ArtSound fills each one of your moments with energy and optimism by offering affordable, user friendly products with great audio quality. We spice up your daily life at home, on the road, at work and in public places. That is why ArtSound inspires people to enjoy the things they love.

That is why we speak sound.

artsound

Table of Contents

English	4
Nederlands	18
Français	33
Deutsch	48

This product is made from 100% recycled plastic.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following internet address: <http://www.artsound.be/en/support/downloads>.

EN Thank you for purchasing Artsound Brainwave09 True Wireless Headphones. Please read this user manual carefully and keep it for future reference.

What's in the box

- Headphones
- Hard case
- USB-C charging cable
- User manual



Overview




1. Multi-function Button
2. Volume Up / Next Song
3. Volume Down / Previous Song
4. ANC / Transparency mode Button

5. LED Indicator
6. ANC/ Transparency mode Indicator
7. USB-C Charging Port

Getting started

At first use, it is advised to charge the headphone. Please, use the provided charging cable to connect the case with a powered USB port.




Pairing with Devices

As long as there is no Bluetooth audio device connected, the pairing mode will stay open, ready to connect.

In order to pair them with your audio device, turn on Bluetooth and check the list with available devices, where you can select 'Brainwave09' to connect with. When successfully paired, the LED indicator will slowly flash blue.

Next time, Brainwave09 will reconnect with the latest paired device automatically (assuming Bluetooth is on and within range of the headphones).

If the headphones are left on but not paired to any device, they will automatically turn off after 5 minutes to save battery life.



Multi Point Connection

First connect with device 1 and then turn off bluetooth in device 1 settings. Now, Brainwave 09 with enter Bluetooth Pairing again.

Enter Bluetooth settings in device 2 and connect to Brainwave 09.

Enter Bluetooth settings on device 1 again and turn on Bluetooth and reconnect to Brainwave 09.

Active Noise Cancelling

The Brainwave09 headphones feature an Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) option to actively counter background noise, up to-35dB.

Besides ANC-mode, there is the Transparency-mode, which allows you to hear traffic and announcements to keep you alert and safe when outdoors.

The Brainwave09 ANC button will enable you to toggle between the ANC on, ANC off or Transparency-mode by pushing once on the ANC button, to set the headphones quickly as per your desire. You will hear a voice to confirm your status.

Button control



Hold the multi-function button for 2 seconds to turn on your Brainwave09 headphone.
The device enters the pairing mode automatically when there is no connection to any (previously paired) device.



Hold the multi-function button again for 2 seconds to turn off your Brainwave09



Press shortly to adjust volume. Give a long press to skip to next/previous song.



Press the multi-function button shortly to play/pause the music or answer or end a call.



Double press the multi-function button to activate the voice control assistant on your paired device.



Hold the multi-function button for 2 seconds to reject an incoming call.

ANC



Press the ANC button to turn on/off the active noise cancellation function and transparency mode. You will hear immediately the difference.

ANC



x2

Double press the ANC button to turn on/off Low Latency.


Factory reset

When power is off, press and hold the power button for 5 seconds until the LED flash blue and red.

Then, hold "+" and "-" buttons simultaneously for 10 seconds until the LED light solid blue for 1 second.

The headphone power off automatically.

Collapsible Design



Technical specifications

100% recycled GRS ABS

Hybrid Active noise reduction: 30db-35db at 1kHz

Transparency mode

Low Latency

Multi Point Connection

Environment Noise Cancellation (ENC)

Built in microphones: 2pcs FB, 2pcs FF and 1pc talking mic (5pcs)

Playing time ANC on: up to 45 hours

Playing time ANC off: up to 50 hours

Speaking time (phone call): up to 40 hours

Charging time: 2 hours

10 min charging: 10 hours (ANC off)

Splashproof: IPX4

Dimensions speaker driver: 2x40mm, 32ohm

Battery type: Li-Polymer

Headphone/phone battery capacity: 3,7V / 580mAh

Charging voltage: 5V / 580mAh

Sensitivity: 100+ / -3db at 1kHz

Bluetooth version: 5.0

Included: Charging cable, type c and hard case

Weight: 260g

FAQ

Q: The headphone is turned on, but not connecting to my device.

A: Make sure Bluetooth is turned on, on your device. Follow the instructions in the 'pairing' section of this manual.

Q: I have established a connection with my smartphone, but cannot hear any sound.

A: Doublecheck the volume level on your smartphone and the headphone. Some smartphones require you to set up the headphone to an audio output device before the audio can be transmitted. In case you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP stereo music profile.

Q: The sound is not very clear or the caller cannot hear my voice clearly.

A: Adjust the volume on your smartphone and the headphone. Try getting closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or range-related issues.

Q: What is the wireless range of the headphone?

A: The maximum range 10 meters (33ft). However, the actual range depends on environmental factors. For optimal performance, make sure that there are no major obstacles (e.g. reinforced steel walls) between the headphone and your device.

Warranty conditions

2 year warranty from date of purchase. The warranty is limited to the repair or replacement of the defective material insofar as this defect is a result of normal use and the device has not been damaged.

Artsound is not responsible for any other costs that ensue as a result of the defect (e.g. transport). For details, please consult our general terms and conditions of sale.



To prolong battery lifespan, fully charge at least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions. Do not expose to liquids. It may result in permanent damage to the earbuds or case. Do not use or place near a heat source. Do not use the earbuds at high volume for extended periods of time, as this may cause permanent hearing damage.

At first use, it is advised to charge the earbuds and the case. Put the earbuds in their case and use the provided charging cable to connect the case with a powered USB port.

This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2002/96/EC in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. For further information, please contact your local or regional authorities.

I, House Of Music NV, hereby declare that the type of radio equipment ARTSOUND complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following internet address: <http://www.artsound.be/en/support/downloads>.



ASTUCCIO ESTERNO	ASTUCCIO INTERNO	ETICHETTA
CARTA - PAP21	CARTA - PAP22	PLASTICA - LDPE4
RACCOLTA CARTA	RACCOLTA CARTA	RACCOLTA PLASTICA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE, CONFERISCI I RIFIUTI IN MODO CORRETTO

NL Bedankt voor de aankoop van de ArtSound Brainwave09 hoofdtelefoon. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Wat zit er in de doos?

- Hoofdtelefoon
- Beschermend etui
- USB-C oplaadcase
- Gebruikershandleiding



Overzicht




1. Multi-functie knop
2. Volume + / Volgend nummer
3. Volume - / Vorig nummer
4. ANC / Transparantie knop

5. LED indicator
6. ANC / Transparantie indicator
7. USB-C laadpoort

Van start

Bij het eerste gebruik wordt geadviseerd om de hoofdtelefoon op te laden. Gelieve hiervoor de meegeleverde laadkabel te gebruiken door deze aan te sluiten op een usb-poort met voeding.



Koppelen met apparaten


Zolang er geen Bluetooth-audioapparaat is aangesloten, blijft de koppelingsmodus open, klaar om verbinding te maken.

Om ze te koppelen met uw audioapparaat, schakelt u Bluetooth in en controleert u de lijst met beschikbare apparaten, waar u 'Brainwave09' kunt selecteren om verbinding mee te maken.

Wanneer de LED-indicator succesvol wordt gekoppeld, knippert deze langzaam blauw.

De volgende keer maakt Brainwave09 automatisch opnieuw verbinding met het laatst gekoppelde apparaat (ervan uitgaande dat Bluetooth is ingeschakeld en binnen het bereik van de hoofdtelefoon ligt).

Als de hoofdtelefoon is ingeschakeld, maar niet aan een apparaat is gekoppeld, wordt ze na 5 minuten automatisch uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te besparen.



Multi Point Verbinding

Verbind eerst met toestel 1 en schakel vervolgens de bluetooth uit in de bluetooth instellingen van toestel 1. De Brainwave09 zal vervolgens opnieuw in pairing modus gaan.

Ga naar de bluetooth instellingen op toestel 2 en verbind met de Brainwave09.

Ga opnieuw naar de bluetooth instellingen op toestel 1 en schakel de bluetooth terug in om opnieuw te verbinden met de Brainwave 09.

Actieve ruisonderdrukking

Brainwave09 oordopjes zijn voorzien van een ANC-optie (Active Noise Cancellation) om achtergrondgeluid actief tegen te gaan, tot -35 dB.

Naast de ANC-modus is er de Transparency-modus, waarmee u verkeer en aankondigingen kunt horen om u alert en veilig te houden wanneer u buiten bent.

Met de ANC knop op de Brainwave09 kan je wisselen tussen ANC aan, ANC uit en Transparante modus door 1x op de ANC-knop te drukken. Je hoort een stem de gekozen status bevestigen.

Knopbesturingselementen



Houd de multi-functie knop 2 seconden ingedrukt om uw Brainwave09 hoofdtelefoon in te schakelen. Het apparaat komt automatisch in van koppelingsmodus wanneer er geen verbinding is met een (eerder gekoppeld) apparaat.



Houd de multi-functie knop 2 seconden ingedrukt om uw Brainwave09 uit te schakelen.



Druk kort om het volume aan te passen. Houd lang in om naar het volgende/ vorige nummer te gaan.



Druk kort op de multi-functie knop om muziek af te spelen/te pauzeren of een gesprek te beantwoorden of te beëindigen.



Druk 2x op de multifunctie knop om de voice control assistent op het gekoppelde apparaat in te schakelen.



Hou de multifunctie knop 2 seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.



Druk op de ANC knop om de ruisonderdrukking aan / uit of op transparant te zetten. Je hoort direct het verschil.



Druk 2x op de ANC knop om de Lage Latentie modus aan / uit te schakelen.

Terugzetten naar fabrieksinstellingen

Druk wanneer de hoofdtelefoon uit staat 5 seconden op de AAN/UIT knop tot de LED blauw en rood knippert.

Druk vervolgens 10 seconden gelijktijdig op de "+" en de "-" knoppen tot de LED blauw oplicht gedurende 1 seconde. Hierna schakelt de hoofdtelefoon zich automatisch uit.

Opklapbaar Design



Technische specificaties

100% gerecycleerd GRS ABS plastic

Hybride Actieve ruisonderdrukking: 30db-35db at 1kHz

Transparantie modus

Lage Latentie

Multi Point Verbinding

Omgevingsonderdrukking (ENC)

Ingebouwde microfoon: 2 stuks FB, 2 stuks FF, 1pc talking mic

Afspeeltijd ANC aan: tot 45 uur

Afspeeltijd ANC uit: tot 50 uur

Spreektijd (telefoon): tot 40 uur

Oplaadtijd oordopjes: 2 uur

15 min. opladen: 10 uur (ANC off)

Spatwaterdicht: IPX4

Afm. luidspreker driver: 2x40mm, 32ohm

Type batterij: Li-Polymer

Capaciteit van hoofdtelefoon batterij: 3,7V / 580mAh

Laadspanning: 5V / 580mAh

Gevoeligheid: 100+ / -3db at 1kHz

Versie BT: 5.0

Inclusief: Oplaadkabel type USB-C en audiokabel en beschermend etui.

Gewicht: 260g

FAQ

V: De oordopjes zijn ingeschakeld, maar maken geen verbinding met mijn apparaat.

A: Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw apparaat. Volg de instructies in het gedeelte 'koppelen' van deze handleiding

V: Ik heb een verbinding met mijn smartphone tot stand gebracht, maar kan geen geluid horen.

A: Controleer het volumeniveau op je smartphone en de oordopjes. Voor sommige smartphones moet je de oordopjes instellen op een audio-uitvoerapparaat voordat de audio kan worden verzonden. Als u een muzikspeler of ander apparaat gebruikt, zorg er dan voor dat deze het A2DP-stereomuziekprofiel ondersteunt.

V: Het geluid is niet erg helder of de beller kan mijn stem niet duidelijk horen.

A: Pas het volume op je smartphone en de oordopjes aan. Probeer dichterbij uw smartphone te komen om de mogelijkheid van interferentie of bereikgerelateerde problemen uit te sluiten.

V: Wat is het draadloze bereik van de oordopjes?

A: Het maximale bereik 10 meter (33ft). Het werkelijke bereik is echter afhankelijk van omgevingsfactoren. Zorg ervoor dat er geen grote obstakels (bijv. versterkte stalen wanden) tussen de oordopjes en uw apparaat zitten voor optimale prestaties.

Garantievoorwaarden

2 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. De garantie is beperkt tot de reparatie van vervanging van het defecte materiaal voor zover dit defect het gevolg is van normaal gebruik en het apparaat niet is beschadigd. Artsound is niet verantwoordelijk voor eventuele andere kosten die voortvloeien uit het gebrek (bijv. transport). Raadpleeg voor meer informatie onze algemene verkoopvoorwaarden.



Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet u minstens één keer per 3 maanden volledig opladen. De levensduur van de batterij is afhankelijk van het gebruikspatroon en de omgevingsomstandigheden. Niet blootstellen aan vloeistoffen. Dit kan leiden tot permanente schade aan de oordopjes of het hoesje. Niet gebruiken of in de buurt van een warmtebron plaatsen. Gebruik de oordopjes langere tijd niet op hoog volume, omdat dit blijvende gehoorschade kan veroorzaken.

Dit product draagt het selectieve sorteersymbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Dit betekent dat dit product moet worden behandeld overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG om te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact ervan op het milieu tot een minimum te beperken. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale of regionale autoriteiten.

Ik, House Of Music NV, verklaar hierbij dat het type radioapparatuur ARTSOUND voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: <http://www.artsound.be/en/support/downloads>.



ASTUCCIO ESTERNO	ASTUCCIO INTERNO	ETICHETTA
CARTA - PAP21	CARTA - PAP22	PLASTICA - LDPE4
RACCOLTA CARTA	RACCOLTA CARTA	RACCOLTA PLASTICA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE, CONFERISCI I RIFIUTI IN MODO CORRETTO

FR Nous vous remercions d'avoir acheté le casque Artsound Brainwave09 . Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour une utilisation ultérieure.

Contenu

- Casque d'écoute
- Etui rigide
- Cabine de chargement USB-C
- Manuel d'utilisation



Aperçu




1. Bouton multifonction
2. Augmenter le volume /
Musique suivante
3. Diminuer le volume /
Musique précédente

4. Bouton ANC (Antibruit) /
Bouton du mode Transparence
5. Indicateur LED
6. Indicateur
ANC / mode Transparence
7. Port de charge USB-C

Mise en route

Lors de la première utilisation, il est recommandé de brancher le casque. Merci d'utiliser le câble de charge fourni pour connecter le casque avec un port USB alimenté.



Connecter avec des appareils


Tant qu'il n'y a pas de périphérique audio Bluetooth connecté, le mode de connexion restera ouvert, prêt à se connecter.

Afin de les associer à votre appareil audio, activez le Bluetooth et vérifiez la liste des appareils disponibles, où vous pouvez sélectionner « Brainwave09 ».

Lorsqu'il est connecté, l'indicateur LED clignote lentement en bleu.

Pour les prochaines utilisations, Brainwave09 se reconnectera automatiquement avec le dernier appareil connecté (en supposant que le Bluetooth est allumé et dans la portée du casque).

Si le casque n'a pas été éteint et n'est pas connecté à un appareil, il s'éteindra automatiquement après 5 minutes pour économiser la vie de la batterie.



Connexion multi-points

Connectez-vous d'abord à l'appareil 1, puis désactivez le Bluetooth dans les paramètres de l'appareil 1.

Maintenant, entrez Brainwave 09 en couplage Bluetooth. Entrer dans les paramètres Bluetooth de l'appareil 2 et connectez le à Brainwave 09.

Entrer une nouvelle fois dans les paramètres Bluetooth de l'appareil 1, activez le Bluetooth et reconnectez-le à Brainwave 09.

Fonction Anti Bruit Hybrid (ANC)

Le casque Brainwaves09 est doté d'un système Anti Bruit Hybrid, permettant d'annuler les bruits autour, jusqu'à 35 dB.

Outre le mode ANC, il existe le mode Transparence, qui vous permet d'entendre la circulation et les annonces afin de rester vigilant et en sécurité lorsque vous êtes à l'extérieur.

Le bouton ANC du Brainwaves09 vous permettra de basculer entre le mode ANC (Activé – désactivé) ou le mode Transparence en appuyant une fois sur le bouton ANC, pour régler rapidement le casque selon vos souhaits. Vous entendrez une voix pour confirmer votre statut.

Contrôles bouton



Maintenez le multi-fonction bouton pendant 2 secondes pour allumer votre casque Brainwave09. L'appareil passe automatiquement en mode de connexion lorsqu'il n'y a pas de connexion à un appareil (précédemment couplé).



Maintenez à nouveau la fonction multi bouton pendant 2 secondes pour éteindre votre Brainwave09.



Appuyez rapidement pour régler le volume et appui long pour passer à la chanson suivante / précédente.



Appuyez sur la fonction multi bouton peu de temps pour lire / mettre en pause la musique ou répondre ou terminer un appel.



Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour activer l'assistance de commande vocale sur votre appareil couplé.



Maintenez le bouton multifonction pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.

ANC



Appuyez sur le bouton ANC pour activer/désactiver la fonction d'annulation active du bruit et le mode de transparence. Vous entendrez immédiatement la différence.

ANC



x2

Appuyez deux fois sur le bouton ANC pour activer/désactiver la faible latence


Réinitialisation

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu et en rouge.

Ensuite, maintenez les boutons "+" et "-" simultanément pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume en bleu fixe pendant 1 seconde.

Le casque s'éteint automatiquement.

Casque pliable



Spécifications techniques

100 % recyclé GRS ABS

Fonction Anti Bruit Hybrid (ANC): 30db-35db at 1kHz

Mode Transparence

Latence faible

Connexion multi-points

Annulation des bruits environnants (ENC)

Microphone intégré: 2pcs FB, 2pcs FF, 1pc talking mic

Temps d'utilisation ANC activé: plus de 45 heures

Temps d'utilisation ANC désactivé: plus de 50 heures

Temps d'appels (appels téléphoniques): plus de 40 heures

Temps de charge écouteurs: 2 heures

15 minutes de chargement: 10 heures (ANC désactivé)

Splashproof: IPX4

Dimensions haut parleur: 2×40mm, 32ohm

Type de batterie: Li-Polymère

Capacité de l'écouteur/batte de téléphone: 3,7V / 580mAh

Tension de charge: 5V / 580mAh

Sensibilité: 100+ / -3db at 1kHz

Version BT: 5.0

Inclus: Câble de chargement type c, câble audio et etui rigide

Le poids: 260g

FAQ

Q: Le casque est allumé, mais ne se connecte pas à mon appareil.

R: Vérifier que le Bluetooth est activé, sur votre appareil. Suivez les instructions de la section 'connecter avec des appareils' de ce manuel.

Q: J'ai établi une connexion avec mon portable , mais je n'ai pas de son.

R : Vérifiez deux fois le niveau de volume de votre portable et du casque. Certains portables exigent que vous installiez le casque sur un périphérique de sortie audio avant que l'audio puisse être transmis. Si vous utilisez un lecteur de musique ou un autre appareil, assurez-vous qu'il prenne en charge le profil de musique stéréo A2DP.

Q: Le son n'est pas très clair ou l'appelant ne peut pas entendre ma voix clairement.

R : Réglez le volume de votre portable et du casque. Essayez de vous rapprocher de votre portable pour exclure la possibilité d'interférences ou de problèmes liés à la portée.

Q: Quelle est le signal (max) sans fil du casque ?

R: Le signal maximal est de 10 mètres (33 pieds). Toutefois, l'autonomie réelle dépend de facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacles majeurs (p. ex. murs en acier renforcé) entre le casque et votre appareil.

Conditions de garantie

Garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement du matériau défectueux dans la mesure d'un usage normale, si l'appareil n'a pas été endommagé. Art-sound n'est pas responsable des autres coûts qui résultent à la suite du défaut (p. ex. transport). Pour plus de détails, veuillez consulter nos conditions générales de vente.



Pour prolonger la durée de vie de la pile, chargez-la complètement au moins une fois tous les 3 mois. La durée de vie de la pile varie en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales. Ne pas exposer à des liquides. Ils peuvent entraîner des dommages permanents aux écouteurs ou à l'étui. Ne pas utiliser ou placer près d'une source de chaleur. N'utilisez pas les écouteurs à volume élevé pendant de longues périodes, car cela pourrait causer des dommages auditifs permanents.

Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les autorités locales ou régionales.

Je déclare par la présente que le type d'équipement radio House Of Music NV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE se trouve à l'adresse internet suivante: <http://www.artsound.be/en/support/downloads>.



ASTUCCIO ESTERNO	ASTUCCIO INTERNO	ETICHETTA
CARTA - PAP21	CARTA - PAP22	PLASTICA - LDPE4
RACCOLTA CARTA	RACCOLTA CARTA	RACCOLTA PLASTICA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE, CONFERISCI I RIFIUTI IN MODO CORRETTO

DE Vielen Dank, dass Sie sich für Artsound Brainwave09 True Wireless Ohrstöpsel. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum aufbewahren.

Inhalt der Packung

- Kopfhörer
- Hartschalenetui
- USB-C charging case
- User manual



Überblick




1. Multifunktionstaste
2. Lauter / Nächster Titel
3. Lautstärke runter / Vorheriger Titel
4. ANC/Transparenzmodus Taste

5. LED-Anzeige
6. ANC/Transparenzmodus Anzeiger
7. USB-C-Ladeanschluss

Erste Schritte

Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, den Kopfhörer aufzuladen. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Gehäuse mit einem stromführenden USB-Anschluss zu verbinden.




Pairing mit Geräten

Solange kein Bluetooth-Audiogerät angeschlossen ist, bleibt der Kopplungsmodus geöffnet und ist bereit, eine Verbindung herzustellen.

Um sie mit Ihrem Audiogerät zu koppeln, schalten Sie Bluetooth ein und prüfen Sie die Liste der verfügbaren Geräte, in der Sie "Brainwave07" zur Verbindung auswählen können. Wenn die Kopplung erfolgreich war, blinkt die LED-Anzeige langsam blau.

Beim nächsten Mal verbindet sich der Brainwave07 automatisch wieder mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch (vorausgesetzt, Bluetooth ist eingeschaltet und der Kopfhörer befindet sich in Reichweite).

Wenn der Kopfhörer eingeschaltet bleibt, aber nicht mit einem Gerät gekoppelt ist, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus, um die Batterie zu schonen.



Mehrpunktverbindung

Verbinden Sie zunächst mit Gerät 1 und schalten Sie dann Bluetooth in den Einstellungen von Gerät 1 aus. Nun wird das Brainwave 09 wieder in die Bluetooth-Kopplung einbezogen.

Geben Sie die Bluetooth-Einstellungen von Gerät 2 ein und verbinden Sie sich mit dem Brainwave 09.

Gehen Sie erneut in die Bluetooth-Einstellungen von Gerät 1, schalten Sie Bluetooth ein und verbinden Sie sich erneut mit dem Brainwave 09.

Aktive Geräuschunterdrückung

Die Brainwave09-Kopfhörer verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die Hintergrundgeräusche bis zu 35 dB aktiv unterdrückt.

Neben dem ANC-Modus gibt es den Transparency-Modus, der es Ihnen ermöglicht, Verkehrsgeräusche und Durchsagen zu hören, damit Sie auch im Freien aufmerksam und sicher sind.

Die ANC-Taste des Brainwave09 ermöglicht es Ihnen, durch einmaliges Drücken der ANC-Taste zwischen ANC ein, ANC aus oder Transparenzmodus umzuschalten, um die Kopfhörer schnell nach Ihren Wünschen einzustellen. Sie hören eine Stimme zur Bestätigung Ihres Status.

Tastensteuerung



Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihren Brainwave09-Kopfhörer einzuschalten. Das Gerät wechselt automatisch in den Pairing-Modus, wenn es keine Verbindung zu einem (zuvor gekoppelten) Gerät besteht.



Halten Sie die Multifunktionstaste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihr Brainwave09 auszuschalten.



Kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen. Lang drücken, um zum nächsten zum nächsten/vorherigen Titel.



Drücken Sie die Multifunktionstaste kurz, um die Musik abzuspielen/anzuhalten oder einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.



Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste, um den Sprachsteuerungsassistenten auf Ihrem gekoppelten Gerät zu aktivieren.



Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.



Drücken Sie die ANC-Taste, um die aktive Geräuschunterdrückung und den Transparentmodus ein- bzw. auszuschalten. Sie werden den Unterschied sofort hören.



Drücken Sie zweimal auf die ANC-Taste, um die niedrige Latenzzeit ein- oder auszuschalten.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau und rot blinkt.

Halten Sie dann die Tasten "+" und "-" gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED 1 Sekunde lang dauerhaft blau leuchtet. Der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus.

Zusammenklappbare Konstruktion



Technische Daten

100% recyceltes GRS-ABS

Hybrid Aktive Geräuschunterdrückung: 30db-35db at 1kHz

Transparency mode

Low Latency

Multi Point Connection

Environment Noise Cancellation (ENC)

Eingebaute Mikrofone: 2pcs FB, 2pcs FF, 1pc Gesprächsmikrofon

Spieldauer ANC ein: bis zu 45 Stunden

Spielzeit ANC aus: bis zu 50 Stunden

Gesprächszeit (Telefonat): bis zu 40 Stunden

Aufladezeit: 2 Stunden

15 Minuten Aufladen: 10 Stunden (ANC aus)

Spritzwassergeschützt: IPX4

Abmessungen Lautsprechertreiber: 2×40mm, 32ohm

Akku-Typ: Li-Polymer

Kopfhörer-/Telefonakku-Kapazität: 3,7V / 580mAh

Aufladespannung: 5V / 580mAh

Empfindlichkeit: 100+ / -3db at 1kHz

Bluetooth-Versio: 5.0

Im Lieferumfang enthalten: Ladekabel, Typ C und hartschalenetui.

Gewich: 260g

FAQ

F: Der Kopfhörer ist eingeschaltet, verbindet sich aber nicht mit meinem Gerät.

A: Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät eingeschaltet ist. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Kopplung" in dieser Anleitung.

F: Ich habe eine Verbindung mit meinem Smartphone hergestellt, kann aber keinen Ton hören.

A: Überprüfen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und am Kopfhörer. Bei einigen Smartphones müssen Sie den Kopfhörer mit einem Audioausgabegerät verbinden, bevor der Ton übertragen werden kann. Falls Sie einen Musikplayer oder ein anderes Gerät verwenden, vergewissern Sie sich bitte, dass es das A2DP-Stereo-Musikprofil unterstützt.

F: Der Ton ist nicht sehr klar oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören.

A: Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer ein. Versuchen Sie, näher an Ihr Smartphone heranzugehen, um mögliche Interferenzen oder Probleme mit der Reichweite auszuschließen.

F: Wie groß ist die kabellose Reichweite des Kopfhörers?

A: Die maximale Reichweite beträgt 10 Meter (33ft). Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umgebungsfaktoren ab. Um eine optimale Leistung zu erzielen, stellen Sie sicher, dass sich keine größeren Hindernisse (z. B. Stahlwände) zwischen dem Kopfhörer und Ihrem Gerät befinden.

Garantiebedingungen

2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie ist beschränkt auf die die Reparatur oder den Ersatz des defekten Materials, sofern dieser Defekt eine Folge des normalen Gebrauchs ist und das Gerät nicht beschädigt wurde. Artsound ist nicht verantwortlich für andere Kosten, die durch den Defekt entstehen (z.B. Transportkosten). Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie sie mindestens alle 3 Monate vollständig auf. Die Lebensdauer des Akkus hängt vom Nutzungsverhalten und den Umgebungsbedingungen ab. Setzen Sie den Akku keinen Flüssigkeiten aus. Dies kann zu dauerhaften Schäden an den Ohrhörern oder dem Gehäuse führen. Verwenden Sie die Ohrhörer nicht in der Nähe einer Wärmequelle. Verwenden Sie die Ohrstöpsel nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, da dies zu dauerhaften Hörschäden führen kann.

Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, die Ohrhörer und das Etui aufzuladen. Legen Sie die Ohrhörer in das Etui und schließen Sie das Etui mit dem mitgelieferten Ladekabel an einen USB-Anschluss an.

Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE).

Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EC behandelt werden muss, um recycelt oder demontiert zu werden, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokalen oder regionalen Behörden.

Ich, House Of Music NV, erkläre hiermit, dass der Typ der Funkanlage ARTSOUND mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internetadresse eingesehen werden: <http://www.artsound.be/en/support/downloads>.



ASTUCCIO ESTERNO	ASTUCCIO INTERNO	ETICHETTA
CARTA - PAP21	CARTA - PAP22	PLASTICA - LDPE4
RACCOLTA CARTA	RACCOLTA CARTA	RACCOLTA PLASTICA

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE, CONFERISCI I RIFIUTI IN MODO CORRETTO

artsound

*WE
SPEAK
SOUND*

artsound

HOUSE OF MUSIC NV

Legen Heirweg 23 D

BE - 9890 Gavere

+3293808180 - info@artsound.be

Designed in Belgium - Made in China



www.artsound.be



[artsoundaudio](https://www.instagram.com/artsoundaudio)



[artsound.audio](https://www.facebook.com/artsound.audio)